



- Netzwerk-Keyboad
- für PTZ-Kameras
- 3-Achsen Joystick
- Pelco D/P, DH-SD, DH2

Bedienteil mit 3-Achsen-Joystick zur Steuerung von PTZ-Kameras (Multiprotokoll Pelco D/P, DH-SD) über die RS485- oder RS232-Schnittstelle. Durch den 3D Joystick lassen sich die Funktionen Schwenken, Neigen und Zoom intuitiv bedienen, weitere Funktionen werden über diverse Funktionstasten aufgerufen. Alle Einstellungen werden über ein LCD Display durchgeführt. Die Spannungsversorgung erfolgt über ein im Lieferumfang enthaltenes Netzteil (12 V DC).

## TECHNISCHE DATEN

### Bedienung

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Funktionen              | Steuerung von PTZ-Systemen                   |
| Anzeige                 | LCD, 75,2mm x 33,85mm                        |
| Steuerprotokoll         | PTZ: DH-SD/PELCO-D/PELCO-P/PELCO-D1/PELCO-P1 |
| Steuerungsmöglichkeiten | Tasten und 3-Achsen-Joystick                 |
| Schnittstellen          | RS-485/RS-232/RS422/USB, Netzwerk RJ45       |

### Allgemein

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Spannungsversorgung    | 12 VDC                                                    |
| Leistungsaufnahme      | 5 W                                                       |
| Abmessungen            | 330 mm(L) x 160 mm(B) x37,5 mm(H)100mm (H) inkl. Joystick |
| Gewicht                | 2,5 kg                                                    |
| zul. Arbeitstemperatur | -10 °C ~ +55 °C                                           |

### Lieferumfang

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Lieferumfang | Netzteil, Bedienungsanleitung |
|--------------|-------------------------------|